



UWAGA:
Dla dokładnego i szybkiego wykonania otworów do mocowania wspornika ścienna-sufitowego zalecamy stosowanie przyrządu wiertarskiego

UWAGA
Wspornik ścienna-sufitowy musi być zamocowany do podłoża bardzo solidnie. Należy używać elementów mocujących odpowiednich do danego podłoża.

UWAGA
Maksymalne obciążenie półki o szerokości do 90 cm i głębokości do 40 cm przy zastosowaniu płyty 18 mm wynosi 35 kg

w razie potrzeby można dodatkowo przykręcić profil do wspornika ścienna-sufitowego w sposób pokazany na rysunku

opcja mocowania słupa do boku szafy (widok z góry)

przykładowa garderoba

X - odległość między słupami
LP - długość półki
LD - długość drążka owalnego
LR - długość rury $\varnothing 16$
LP = X
LD = X - 12 mm
LR = X + 6 mm

ELEMENTY SKŁADOWE

Elementy systemu LINEA

dł. 3,00 m 	dł. 3,00 m 	dł. 3,00 m 								wkręt M4 x 8			
----------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--